Nebenbedienstelle für RWA-Anlagen HE 086 Orange



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
LED Anzeigen	Rot = Auslösung (RWA AUF) Gelb = Störung Grün = Betriebsbereit

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	HE 086 Orange
Artikelname	Nebenbedienstelle für RWA-Anlagen HE 086 Orange
Artikelnummer	A3 2170
Eingangsspannung	24 V DC
LED Anzeigen	Rot = Auslösung (RWA AUF) Gelb = Störung Grün = Betriebsbereit
Schutzart	IP40
Gewicht	0.45 kg
Gehäuse	Aluminium Druckgussgehäuse
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL 2011
Gehäusebreite	125 mm
Gehäusehöhe	125 mm
Gehäusetiefe	34 mm
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
A3 3005	HE-08x ORANGE-BIO	
E 10019	DINSCHL	