

## Technische Daten



Schutzart

IP54

## ARTIKELINFO

Das Sicherheitsabschaltmodul AM-600 wird zwischen Antrieb und elektrischer Steuereinrichtung angeschlossen. Das „AUF“-Fahren des Antriebes erfolgt ohne Sicherheitsschaltung. In „ZU“-Richtung erfolgt eine Sicherheitsabschaltung, wenn ein Sicherheitskontakt (z.B. Kontaktleisten oder Lichtvorhang) auslöst oder dort eine Leitungsunterbrechung vorliegt. In diesem Fall wird der Antrieb abgeschaltet. Eine weitere Betätigung ist dann nur in „AUF“-Richtung möglich. Um den Kontakt wieder in Richtung „ZU“ freizugeben, muss eine Ansteuerung durch die elektrische Steuereinrichtung in „AUF“-Richtung oder ein „STOP“-Signal gegeben werden.

## TECHNISCHE DATEN

Matchcode	Sicherheitsabschaltung AM-600
Artikelname	Sicherheitsabschaltung AM-600
Artikelnummer	M2 3140
Schutzart	IP54
Gehäuse	Aufputzgehäuse
Gehäuseart	Kunststoff
Farbe	Grau
Gehäuselänge	90 mm
Gehäusebreite	90 mm
Gehäusehöhe	45 mm
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis 40 °C