



### Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

### MONTAGEPOSITION



### TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-100/500-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-100/500-S
Artikelnummer	M2 2423 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	500 mm
Druckkraft	1000 N
Zugkraft	1000 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	elektronisch und Potenzialfortschaltung "F"
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.2 kg
Gehäuse	durchgehendes ALUProfilrohr in EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	887 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

Zolltarifnummer

84798997

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode
<a href="#">K2 1501</a>	<a href="#">OK</a>
<a href="#">K2 1502</a>	<a href="#">DAS</a>
<a href="#">K2 1505 A</a>	<a href="#">UKU-740</a>
<a href="#">K2 1506</a>	<a href="#">AW 100-6</a>
<a href="#">K2 1506 A</a>	<a href="#">AW 100-6-A</a>
<a href="#">K2 1507 A</a>	<a href="#">AW 150-6</a>
<a href="#">K2 1507 B</a>	<a href="#">AW 150-6-A</a>
<a href="#">K2 1519 A</a>	<a href="#">AW 250-6</a>
<a href="#">K2 1539</a>	<a href="#">HK-L</a>
<a href="#">K2 1562</a>	<a href="#">UK-L</a>
<a href="#">K2 1563</a>	<a href="#">K-L-UK-J</a>
<a href="#">K2 1576</a>	<a href="#">K-L-RAICO105D-RE-9006 (rechts)</a>
<a href="#">K2 1577</a>	<a href="#">K-L-RAICO105D-LI-9006 (links)</a>
<a href="#">K2 1601</a>	<a href="#">K-L-A-LI-AW57RO</a>
<a href="#">K2 1603</a>	<a href="#">K-L-A-RE-AW57RO</a>
<a href="#">K2 2004</a>	<a href="#">PA-ANL-3m</a>
<a href="#">K2 2005</a>	<a href="#">PA-ANL-5m</a>
<a href="#">K2 2006</a>	<a href="#">PA-ANL-+lfm</a>
<a href="#">K2 2007</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>
<a href="#">K2 2008</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>
<a href="#">K2 2009</a>	<a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>